



**T.C.**  
**KDZ.EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI**  
**Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü**

**ÇAY KAZANI KULLANIM TALİMATI**

Doküman Kodu:	EMTAL-TL03
İlk Yayın Tarihi:	20.01.2019
Revizyon No:	01
Revizyon Tarihi:	
Sayfa No:	1/1

**AMAÇ:** Çay kazanının verimli olarak kullanılması,

**KAPSAM:** Bu talimat **Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün** hizmetindeki Çay Kazanını kapsar.

**SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasında Hizmetli Personel ..... sorumludur.

**UYGULAMA:**

1- Şebeke suyu çay kazanına tazyikli gelmemelidir. Suyu çok fazla açmayınız. Çünkü tazyikli gelen su;

- Arıtma tüplerine ve cihazına zarar verebilir.
- Suyun seviyesini ayarlayan flatörün ayarını bozar ve su taşabilir.
- Basınçla gelen fazla su kazan içindeki suyun sıcaklığını düşürür.

2- İç kazan en az rezistans seviyesinin üstüne kadar su dolana kadar fiş prize takılmaz, aksi halde rezistansı yakabilirsiniz.

4- **Çay Kazanı Çalışma Pozisyonları:** Şalterdeki ok simgesini istediğiniz pozisyona getiriniz.

- Elektrik: Sadece elektrikle çalışır.
- Elektrik-LPG: Elektrik ve gaz sistemi birlikte çalışır. Su daha çabuk ısınır.
- LPG: Gazla çalışır.
- Kapalı: Çalışmaz (Offmodu)

5- **Gaz Kullanımı:** Çay Makinesini çalıştırmadan önce, ocağın üst kısmında bulunan pilot vanası açılır ve ateşleme butonu basılı tutulur.

- Pilot üstünde kıvılcım görülene kadar basılır.
- Kıvılcımı gördükten sonra şalteri istediğiniz pozisyona getirin.
- LPG (gaz) konumunda kullanmadığınız zaman pilot vanası mutlaka kapalı olmalıdır.

6- **Termostat Ayarlaması:** Termostat 100 dereceye ayarlanır (suyun kaynama sıcaklığı). Suyun sabit sıcaklıkta kalması ve otomatik ısı sisteminin çalışabilmesi için termostat ayarının 100 derecede sabit kalması gerekmektedir.

**7- Gizli Vana (Kırmızı Renkli Vana) :**

Elektrik kesintisi durumunda çay makinenizi devam etmenizi sağlar. Kesinti durumlarında pilot vanası ve gizli vana açılıp çakmak veya kibrit ile pilot yakılır.

**Dikkat:** Elektrik geldiğinde gizli vanayı kapatmayı unutmayın!

**8- Sinyal Lambaları**

- Yeşil sinyal lambası: Rezistansın devrede demektir. Yani çay kazanı elektrikle çalışmaktadır.
- Kırmızı sinyal lambasını: Çay kazanın da elektrik bağlantısı olduğunu gösterir.
- İki sinyal lambasının da yanması: Çay kazanın da rezistansın çalıştığını ve elektrik bağlantısının olduğunu gösterir.

9- **Kahveci Gözü:** Kullanacağınız kahveci gözünün hizasında bulunan gaz vanasını açıp ateşleme butonuna basınız.

10- **Rezistans:** Su seviyesi rezistansın altında kalmamalı!. Suyla temas etmeden çalışan rezistans çok kısa sürede patlar. Rezistansın değiştirilmesi gerekir.

11- Makinenizin ve işyerinizin güvenliği için mesai bitiminde kazana gelen suyun, gaz bağlantısının ve elektriğin kapalı olduğundan emin olunuz.

**İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum. Bir suretini aldım. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım.**

TC Kimlik No:

Adı Soyadı:

İmza: